

INT-IT

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH DO ZAŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA CZUWANIA

Moduł INT-IT przeznaczony jest do sterowania systemem alarmowym opartym o centrale INTEGRA i VERSA za pomocą kart i breloków zbliżeniowych. Dzięki niemu, w prosty i intuicyjny sposób można załączać i wyłączać czuwanie bez konieczności zapamiętywania i wpisywania kodu.

WŁAŚCIWOŚCI

- załączanie/wyłączanie czuwania za pomocą kart zbliżeniowych
- przydział stref do zał/wył czuwania
- 3 tryby załączania czuwania
- potwierdzanie wykonania operacji i sygnalizacja stanu oparte na 3 diodach LED
- dźwiękowe potwierdzanie wykonania operacji
- przystosowane do systemów BTicino (Magic, Living Int, Living Light) i Gewiss (PlayBus, SYS)



DANE TECHNICZNE

Model	INT-IT-MA	INT-IT-LI	INT-IT-LH	INT-IT-PB	INT-IT-SY
Napięcie zasilania	12 V DC ±15%				
Maksymalny pobór prądu	80 mA				
Wymiary	22 x 46 x 52 mm	22 x 47 x 50 mm	25 x 48 x 50 mm	23 x 46 x 50 mm	
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C				
Częstotliwość pracy	125 kHz				
Obsługiwane standardy kart	UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102				
Masa	29 g				