

# VERSA-LCD-GR

## MANIPULATOR LCD DO CENTRAL VERSA

Manipulator VERSA LCD umożliwia pełną i wygodną obsługę systemu alarmowego. Dzięki czytelny komunikatom tekstowym i intuicyjnemu menu, obsługa nawet najbardziej zaawansowanych funkcji centrali nie sprawi użytkownikowi kłopotów.

### WŁAŚCIWOŚCI

- czytelny wyświetlacz LCD
- diody LED informujące o stanie stref i systemu
- szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- podświetlenie wyświetlacza i klawiszy
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- sygnalizacja utraty łączności z centralą



### DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	12 V DC ±15%
Pobór prądu w stanie gotowości	36 mA
Maksymalny pobór prądu	110 mA
Klasa środowiskowa	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93 ±3%
Wymiary obudowy	114,5 x 95 x 22,5 mm
Masa	123 g